

Glockenstühle - Glockenjoche - Läuteanlagen  
 Turmuhren - Zifferblätter und Zeiger für Turmuhren  
 Turmjalousien - Funkfernsteuerungen für Glocken  
 Reparatur und Wartung auch für Fremdfabrikate



Ing. Herbert Gößler GmbH  
 Breitenweg 7  
 A-8042 Graz  
 Tel: 0316 / 425651  
 Mail: office@kirchentechnik.at  
 Web: www.kirchentechnik.at

## Bedienungsanleitung für die 'Smart-Bell' Glockensteuerung

**Telefonnummer:** \_\_\_\_\_ **Provider:** \_\_\_\_\_

Mit Anruf schalten:	Auswirkung:	Anmerkung
Die Nummer wählen, den Wählton und Piepston abwarten und dann am Ziffernblock eingeben: 1## 1**	Glocke 1 wird eingeschaltet Glocke 1 wird ausgeschaltet	Schalten Sie zur Kontrolle auch den Lautsprecher ein.  Die richtige Eingabe wird mit 2 Piepstönen quittiert.  <b>Achtung!</b> Nach etwa 2 Minuten legt die Gegenstelle auf.  Der Nummer des Anrufers muss in der Steuerung abgespeichert sein, sonst meldet sich nur die Mailbox.

Mit SMS Befehl schalten:	Auswirkung:	Rückmeldung:
Glo1 ein	Glocke 1 wird eingeschaltet	Glocke 1 wurde eingeschaltet
Glo1 aus	Glocke 1 wird ausgeschaltet	Glocke 1 wurde ausgeschaltet
Glo1	Glocke 1 wird 1 Sekunde eingeschaltet	Glo1 Impuls ein RELAY1 ON 1 Sekunde OKAY
Glo1=120	Glocke 1 wird für 120 Sekunden (2 Minuten) eingeschaltet	Glo1 Impuls ein RELAY1 ON 120 Sekunde OKAY
Wurde hier z. B. eine falsche Zeit eingegeben, so ist es möglich, mit 'Glo1 aus' die Glocke jederzeit auszuschalten und wieder mit einem neuen Befehl einzuschalten.		

Es gelten für die Glockennummern 2–5 analog dazu die gleichen Befehlseingaben.